



RECHARGEABLE HEADLIGHT VOLT400 HL-EL462RC-H DUPLIX™

Návod



Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej.

Design Pat. Pending
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
EL462RCH-170327 [066640550] 1



Světlo

Zásobník s baterií

USB kabel

Držák na přílbu

1 NABÍJENÍ

Do PC nebo USB nabíječky

Standardní doba nabíjení
Přibl. 6 h (USB 2.0)

Volitelné
Nabíjení ve stojánu

Stojánek

Zásobník s baterií

IN MICRO USB

OUT USB

2 MONTÁŽ SVĚTLA

1. Pásek držáku

2. Světlo

3. Vyjmutí

4. Uvolňovací tlačítko

3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA

PŘEDNÍ
Vypínač (kontrolka)

ZADNÍ
Vypínač

Press and hold ON Middle Low HyperConstant

Press and hold Stisknout a podržet Přibl. 10 h

Double-click Dvoustisk Přibl. 18 h

Stisknout a podržet Hi Flashing Přibl. 9 h

Click Stisknout Přibl. 3 h

Click Stisknout Přibl. 150 h

Press and hold ON Constant Click Flashing

Stisknout a podržet Přibl. 25 h Stisknout Přibl. 250 h

1 Před prvním použitím

Světlo je dodáváno pouze částečně nabitě, pro vyzkoušení jeho funkčnosti. Proto jej před prvním použitím nabijte podle postupu viz. "Nabíjení".

1 NABÍJENÍ

1. Pomocí USB kabelu připojte světlo k PC nebo USB nabíječce. (obr.1 ①-②)
Vypínač nebo kontrolka na stojánu se rozsvítí a začne nabíjení.

Kontrolka : svítí Baterie se nabíjí
Kontrolka : nesvítí Baterie je nabitá

- * Pokud je počítač ve spánkovém režimu nabíjení nefunguje.
- * Doporučujeme používat 500+mA (USB2.0) nabíječku.

- Po nabití světla odpojte nabíječku a vložte zpět kryt konektoru.
- * Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití světla a způsobu nabíjení.
- * Baterii je také možné dobít pomocí nabíjecího stojánu.

2 MONTÁŽ SVĚTLA

- Světlo bezpečně připevňte k přílbě tak, že protáhnete pásek větracími otvory. (obr.2 ①)
① Pásek lze připevnit jak vodorovně, tak svisle.
- Zasuňte světlo do držáku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. ②
- Nasaďte si přílbu a nastavte úhel světla. ③
- Světlo sundáte z držáku stisknutím uvolňovacího tlačítka a vysunutím směrem dopředu. ④

UPOZORNĚNÍ! Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubu. ④

3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA


Světlo se zapíná/vypíná a přepíná mezi jednotlivými režimy pomocí vypínače.
④ Po zapnutí světla se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

Upozornění na nízký stav baterií
Pokud se vypínač (kontrolka) rozsvítí, je zbývající kapacita baterie nižší jak 20%. Proto je potřeba, abyste jí co nejdříve nabili.

4 VÝMĚNA ZÁSOBNÍKU S BATERIÍ

Vyšroubujte zásobník proti směru hodinových ručiček z těla světla. Obráceným směrem jej našroubujete zpět.

Vyšroubovat Zašroubovat



Zdroj světla	1x vysoce výkonná bílá LED	
Baterie	Li-ion 3,6v 2600mAh	
Nabíjení	Micro USB konektor	
PŘEDNÍ	Vysoký výkon	Přibl. 3h
	Střední výkon	Přibl. 10h
	Nízký výkon	Přibl. 18h
	Svícení s blikáním	Přibl. 9h
	Blikání	Přibl. 150h
Doba svícení	Svícení	Přibl. 25h
	Blikání	Přibl. 250h
ZADNÍ	Blikání	
* Cas svícení platí při vypnutém předním světle.		
*Průměr při teplotě 20C.		
Doba nabíjení	Přibližně 6h (USB2.0)	

Pracovní teplota	Nabíjení: 5 až 40C Svícení: -10 až 40C
Počet nabití a vybití	Přibližně 300krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)
Rozměry	126,8 x 42,3 x 31,2mm / 108g (včetně baterie)

- Světlo je kompletně voděodolné a může se používat za deště. Přesto jej záměrně nepoužívejte do vody.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohlo poškodit plasty.

Specifikace a design se může změnit bez upozornění.

VAROVÁNÍ!!!

- Světlo nastavte tak, aby šel hlavní proud světla směrem dolů tak, abyste neoslňovali protijedoucí cyklisty a řidiče.
- Pravidelně kontrolujte upevnění světla.
- Nepoužívejte světlo s poškozenou gumíčkou.
- Vánujte pozornost nabití světla, pravidelně kontrolujte, zda nesvítí kontrolka nízké kapacity.

UPOZORNĚNÍ!

- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Pro případ nečekaného vypnutí světla, doporučujeme vozit náhradní světlo.

LITHIOVÁ BATERIE

Doporučení pro nabíjení

- Baterie dobíjete v prostředí s teplotou 5 až 40C. Nedobíjete jej na přímém slunci nebo ve vozidle vystaveném přímému slunci.
- Před připojením dobíječky zkontrolujte zda není znečištěná USB zdička.
- Během dobíjení ponechte světlo v klidu a netešte s ním.
- Poté co dokončíte nabíjení a odpojte dobíječku a zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru.

Doporučení pro používání

- Dobíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich poškození. Nenechávejte baterie v automobilu nebo v blízkosti topení.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce. Světlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Doporučení pro skladování

- Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 30min dobít.
- Pokud skladujete baterii samostatně umístěte na ní kryt, aby nemohlo dojít k poškození nebo požáru způsobeného zkratem.

Doporučený způsob likvidace

Baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo. Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, zabalte jej, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

Please register your Cateye product on the website.
<http://www.cateye.com/en/support/regist/>

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,
Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : <http://www.cateye.com>

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200,
Boulder CO 80501-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com